

# Modèle ES 4000

- Moteur HONDA
- Puissance maxi 3,05 kW
- Facile à transporter
- 9,8 h d'autonomie



photo non contractuelle

MODELE CODE		ES 4000 PE292SHI000	
GENERATRICE 3000 TRM		MONOPHASE	
PUISSANCE COP	kW	2,60	
PUISSANCE LTP	kW	3,05	
Tension	Volt	230	
Fréquence	Hz	50	
Facteur de puissance	Cos φ	0,9	
MOTEUR			
Modèle		HONDA GX 200	
Cylindrée Totale	cc	196	
Cylindre		1 angle incliné	
Démarrage		Manuel	
Puissance Max	kW	4,3	
Carburant		Essence	
RESERVOIR / AUTONOMIE			
Capacité Réservoir	L	11,0	
Autonomie 75%	h	9,9	
NIVEAU DE BRUIT			
Niveau sonore LWA	dB(A)	95	
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	69	
DIMENSIONS			
Longueur	mm	623	
Largeur	mm	409	
Hauteur	mm	500	
Poids	kg	43	

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS

EQUIPEMENTS			
	<b>Protections</b>	Sécurité d'huile Protection thermique Protection électrique IP23 Protection prises IP44	
	<b>Contrôles</b>	Bouton marche / arrêt Bouton starter	
	<b>Prises</b>	N. 2 prises SCHUKO 230V 16A	
	<b>Options</b>	Kit brouette	