

Modèle ES 5000 MONO

- Moteur Honda
- Puissance maxi 4,60 kW
- Facile à transporter
- 6,7 h d'autonomie



photo non contractuelle

MODELE CODE		ES5000 PE402SHI000
GENERATRICE 3000 TRM		MONOPHASE
PUISSANCE COP Continue	kW	3,91
PUISSANCE LTP Maxi	kW	4,60
Tension	Volt	230
Fréquence	Hz	50
Facteur de puissance	Cos φ	0,9
MOTEUR		
Modèle		Honda GX270
Cylindrée Totale	cc	270
Cylindre		1 angle incliné
Démarrage		Manuel
Puissance Max	kW	6,3
Carburant		Essence
RESERVOIR / AUTONOMIE		
Capacité Réservoir	L	11,0
Autonomie 75%	h	6,7
NIVEAU DE BRUIT		
Niveau sonore LWA	dB(A)	97
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	71
DIMENSIONS		
Longueur	mm	729
Largeur	mm	500
Hauteur	mm	536
Poids	kg	61

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS

EQUIPEMENTS



Protections	Sécurité d'huile Protection thermique Protection électrique IP23 Protection prises IP44
Contrôles	Bouton marche / arrêt Bouton starter
Prises	N. 1 SCHUKO N.1 CEE 230V 16A
Options	Kit brouette