

Modèle ES 5000 TRI

- Moteur HONDA
- Puissance maxi 5,04 kW
- Facile à transporter
- 6,7 h d'autonomie



photo non contractuelle

MODELE CODE		ES5000 PE532THI000	
GENERATRICE 3000 TRM		TRIPHASE	MONOPHASE
PUISSANCE COP Continue	kW	4,28	2,83
PUISSANCE LTP Maxi	kW	5,04	3,74
Tension	Volt	400	230
Fréquence	Hz	50	50
Facteur de puissance	Cos φ	0,8	0,9
MOTEUR			
Modèle		HONDA GX270	
Cylindrée Totale	cc	270	
Cylindre		1 angle incliné	
Démarrage		Manuel	
Puissance Max	kW	6,3	
Carburant		Essence	
RESERVOIR / AUTONOMIE			
Capacité Réservoir	L	11,0	
Autonomie 75%	h	6,7	
NIVEAU DE BRUIT			
Niveau sonore LWA	dB(A)	97	
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	71	
DIMENSIONS			
Longueur	mm	729	
Largeur	mm	500	
Hauteur	mm	536	
Poids	kg	61	

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS

EQUIPEMENTS	
	Protections Sécurité d'huile Protection thermique Protection électrique IP23 Protection prises IP44
	Contrôles Bouton marche / arrêt Bouton starter
	Prises N.1 CEE 230V 16A N.1 CEE 400V 16A
	Options Kit brouette